

## سنسور چشمی سقفی حساس به حرکت



(۲) سه سنسور





(۱) تک سنسور



### مشخصات فنی

تشخیص محدوده: ۳۶۰ درجه / ۳۶۰ درجه	فرکانس کاری: ۵۰ تا ۶۰ هرتز / ۵۰ تا ۶۰ هرتز
توان: ۱۲۰۰ وات / ۱۲۰۰ وات	میزان مصرف: ۰/۴۵ وات / ۰/۴۵ وات
ولتاژ: ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت / ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت	محل نصب: ۱/۵ تا ۳/۵ متر / ۱/۵ تا ۳/۵ متر
قابلیت شبکه شدن: دارد / دارد	تشخیص سرعت: ۰/۶ تا ۱/۵ متر بر ثانیه / ۰/۶ تا ۱/۵ متر بر ثانیه
تایمر زمان: از ۱۰ ثانیه تا ۷ دقیقه / از ۱۰ ثانیه تا ۷ دقیقه	دمای کارکرد: ۲۰- الی ۴۰ درجه / ۲۰- الی ۴۰ درجه
پیچ تنظیم زمان روشن نگه داشتن لامپ(ها): دارد / دارد	فاصله تشخیص: ۶ متر / ۱۲ متر
پیچ تنظیم میزان حساسیت به صدای اطراف: ندارد / ندارد	چراغ سبز هنگام تشخیص: دارد / دارد
پیچ تنظیم میزان حساسیت به نور اطراف: دارد / دارد	تشخیص صدا: ندارد / ندارد
پیچ تنظیم میزان حساسیت به حرکت افراد: دارد / دارد	دکمه ۴ حالت: ندارد / ندارد
قابلیت خاموش ماندن در طول روز: دارد / دارد	قابلیت کار در تاریکی مطلق: دارد / دارد

## میدان دید سنسور چشمی دیواری



## طریقه نصب سنسور چشمی سقفی و نقشه اتصال



آدرس: لاله زار - کوچه بوشهری - مجتمع تجاری تهران الکتریک - طبقه سوم - پلاک ۴۱۰

تلفن: ۳۳۹۹۹۱۷۲ (۰۲۱) تلفکس: ۳۳۹۹۹۱۷۳ (۰۲۱) موبایل: ۰۹۱۲۴۳۰۰۹۲۵

وبسایت: <http://www.eget.ir> وبلاگ: <http://www.eget.mihanblog.com> ایمیل: [eget.ir@gmail.com](mailto:eget.ir@gmail.com)