

سنسور چشمی دیواری حساس به حرکت و صدا



(۲) تنظیمات چشمی



(۱) ظاهر چشمی

مشخصات فنی

تشخیص محدوده: ۱۴۰ درجه	فرکانس کاری: ۵۰ تا ۶۰ هرتز
توان: ۵۰۰ وات و ۶۰۰ وات	میزان مصرف: ۰/۴۵ وات
ولتاژ: ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت	محل نصب: ۰/۴ تا ۱/۸ متر
قابلیت شبکه شدن: دارد	تشخیص سرعت: ۰/۶ تا ۱/۵ متر بر ثانیه
تایمر زمان: از ۵ ثانیه تا ۹ دقیقه	دمای کارکرد: ۲۰- الی ۴۰ درجه سانتی گراد
پیچ تنظیم زمان روشن نگه داشتن لامپ(ها): دارد	فاصله تشخیص: تا ۹ متر
پیچ تنظیم میزان حساسیت به صدای اطراف: دارد	چراغ سبز هنگام تشخیص: دارد
پیچ تنظیم میزان حساسیت به نور اطراف: دارد	تشخیص صدا: ۳۰ تا ۹۰ دسی بل
پیچ تنظیم میزان حساسیت به حرکت افراد: دارد	دکمه ۴ حالت: روشن-خاموش-حساس به حرکت-حساس به صدا و حرکت
قابلیت خاموش ماندن در طول روز: دارد	قابلیت کار در تاریکی مطلق: دارد

