

سنسور چشمی توپی سقفی حساس به حرکت



(۱) ظاهر چشمی توپی

مشخصات فنی

تشخیص محدود: ۱۸۰ درجه	فرکانس کاری: ۵۰ تا ۶۰ هرتز
توان: ۱۲۰۰ وات	میزان مصرف: ۰/۴۵ وات
ولتاژ: ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت	محل نصب: ۱/۵ تا ۳/۵ متر
قابلیت شبکه شدن: دارد	تشخیص سرعت: ۰/۶ تا ۱/۵ متر بر ثانیه
تایمر زمان: از ۱۰ ثانیه تا ۷ دقیقه	دمای کارکرد: ۲۰- الی ۴۰ درجه سانتی گراد
پیچ تنظیم زمان روشن نگه داشتن لامپ(ها): دارد	فاصله تشخیص: تا ۱۲ متر
پیچ تنظیم میزان حساسیت به صدای اطراف: ندارد	چراغ سبز هنگام تشخیص: ندارد
پیچ تنظیم میزان حساسیت به نور اطراف: دارد	تشخیص صدا: ندارد
پیچ تنظیم میزان حساسیت به حرکت افراد: ندارد	دکمه ۴ حالت: ندارد
قابلیت خاموش ماندن در طول روز: دارد	قابلیت کار در تاریکی مطلق: دارد

*طریقه نصب سنسور چشمی دیواری و نقشه اتصال همانند سنسور سقفی معمولی می باشد

آدرس: لاله زار - کوچه بوشهری - مجتمع تجاری تهران الکتریک - طبقه سوم - پلاک ۴۱۰

تلفن: ۰۲۱)۳۳۹۹۹۱۷۲ (تلفکس: ۰۲۱)۳۳۹۹۹۱۷۳ موبایل: ۰۹۲۵-۰۹۱۲۴۳۰۰

وبسایت: <http://www.eget.ir> وبلاگ: <http://www.eget.mihanblog.com> ایمیل: eget.ir@gmail.com